Encoding Algorithm: Step 1 - Mark Intervals with $\lambda = 2^{16}$

Initialization: Begin by setting an option counter $k = 1$.

For each interval $[L, R)$:

1) If $k \geq \lambda = 2^{16}$, mark the interval, and then update $k = k \gg 16$.

2) Update k by multiplying it with the option number: $k = k \cdot (R - L)$.

#Redundant Info (bits) = $\log_2 (R - L)$



Loop	Interval	k	Marked	Info
0	-	1	-	Initialize
1	[32768, 65536)	2^{15}	N	k = k · (65536 - 32768) = 2^{15}
2	[10011, 10027)	2^{19}	N	k = k · (10027 - 10011) = 2^{19}
3	[3, 32772)	$2^3(2^{15}+1)$	Y	k = (k » 16) · (32772 - 3)
4	[1023, 1028)	20	Y	k = (k » 16) · (1028 - 1023)

Encoding Algorithm: Step 2 - Convert Intervals FROM THE END

Initialization: set $V_{info} = 0$, bs = "". For each interval $[L, R)$:

1) Update parameters:

$k = R - L$, $a = V_{info} \% k$, $c = L + a$, $V_{info} = V_{info} / k$.

2) If the interval is marked, $V_{info} = (V_{info} \ll 16) + c$; otherwise $bs = c + bs$.

Loop	Interval	k	a	c	V_{info}	bitstream	Info
0	-	-	-	-	0	""	Initialize
1	[1023, 1028)	5	0	1023	1023	""	$V_{info} = (V_{info} / 5 \ll 16) + 1023$
2	[3, 32772)	32769	1023	1026	1026	""	$V_{info} = (V_{info} / 2^{15} \ll 16) + 1026$
3	[10011, 10027)	16	2	10013	64	0x271D	bs = 10013 = 0x271D (16 bits)
4	[32768, 65536)	2^{15}	64	32832	0	**0x8040 271D**	bs = concat(0x8040, 0x271D)

Decoding Algorithm - Receive A Bit Stream bs.

Initialization: set $V_{size} = 1$, $V_{info} = 0$. To decode each attribute value:

1) If $V_{size} \geq \lambda = 2^{16}$, fetch 16 bits from V_{info} and update $V_{size} = V_{size} \gg 16$; otherwise, fetch 16 bits from bs;

2) Use **Inv-Translate** to get the symbol and its interval $[L, R)$. Update:

$k = R - L$, a = 16bits - L, $V_{info} = V_{info} \cdot k + a$, $V_{size} = V_{size} \cdot k$.

Loop	16-bit	Hit Symbol	k	a	V_{info}	V_{size}	Info
0	-	-	-	-	0	1	Initialize
1	0x8040	**"b"** - [32768, 65536)	2^{15}	64	64	2^{15}	16-bit from bs
2	0x271D	**1** - [10011, 10027)	16	2	1026 (0x0402)	2^{19}	16-bit from bs
3	0x0402	**"@"** - [3, 32772)	32769	1023	1023 (0x03FF)	$2^3(2^{15}+1)$	16-bit from V_{info}
4	0x03FF	**3** - [1023, 1028)	5	0	0	20	16-bit from V_{info}