

S0847213 : $\mathfrak{so}(8) \rightarrow \mathfrak{so}(3) + \mathfrak{u}(1) + \mathfrak{u}(1)$

$$V/g^2 = v \approx -8.4721359550, \quad v^2 + 2^3 v - 2^2 = 0$$

$$\mathbf{8}_v \rightarrow 2 \times \mathbf{2} + \mathbf{1}^{++} + \mathbf{1}_{++} + \mathbf{1}_{--} + \mathbf{1}^{--}, \quad \mathbf{8}_s \rightarrow \mathbf{2}_-^{++} + \mathbf{2}_+^{--} + 2 \times \mathbf{1}_+^{++} + 2 \times \mathbf{1}_-^{--},$$

$$\mathbf{8}_c \rightarrow \mathbf{2}_+^{++} + \mathbf{2}_-^{--} + 2 \times \mathbf{1}_+^{++} + 2 \times \mathbf{1}_-^{--},$$

$$\mathbf{28} \rightarrow \mathbf{3} + 2 \times \mathbf{2}^{++} + 2 \times \mathbf{2}_{++} + 2 \times \mathbf{2}_{--} + 2 \times \mathbf{2}^{--} + \mathbf{1}_{++}^{++} + \mathbf{1}_{++}^{--} + 5 \times \mathbf{1} + \mathbf{1}_{++}^{--} + \mathbf{1}_{--}^{--}$$

$$m^2/m_0^2[\psi] : 2.171_{2 \times 2}, 1.571_{1_{++} + 1_{++} + 1_{--} + 1^{--}}$$

$$m^2/m_0^2[\chi] : 4.342_{2 \times 2}, 3.646_{1_{++} + 1_{++} + 1_{--} + 1^{--}}, 3.142_{1_{++} + 1_{++} + 1_{--} + 1^{--}},$$

$$2.207_{\mathbf{2}_{++}^{++} + \mathbf{2}_{--}^{--}}, 0.556_{2 \times \mathbf{2}_{++}^{++} + 2 \times \mathbf{2}_{--}^{--}}, 0.415_{2 \times 2},$$

$$0.292_{1_{++} + 1_{++} + 1_{--} + 1^{--}},$$

$$0.115_{\mathbf{3}_{++} + \mathbf{3}_{++} + \mathbf{3}_{--} + \mathbf{3}^{--} + 1_{++} + 1_{++} + 1_{--} + 1^{--}}, 0.039_{\mathbf{2}_{++}^{++} + \mathbf{2}_{--}^{--}},$$

$$0.023_{2 \times 2}$$

$$m^2/m_0^2[\phi] : 7.296_{1_{++} + 1_{--}}^s, 7.120_1^m, 2.967_{1_{++} + 1_{++}}^c, 0.283_{1_{--} + 1_{++}}^c,$$

$$0.000_{1_{++} + 1_{++} + 1_{--}}^s, 0.000_{1_{--} + 1_{++}}^c,$$

$$0.000_{2 \times \mathbf{2}_{++}^{++} + 2 \times \mathbf{2}_{++} + 2 \times \mathbf{2}_{--} + 2 \times \mathbf{2}^{--} + \mathbf{1}}^m, -0.633_{\mathbf{3}_{++} + \mathbf{3}_{--}}^c, -1.267_{\mathbf{3}_{++} + \mathbf{3}_{--}}^c,$$

$$-1.394_{\mathbf{2}_{++}^{++} + \mathbf{2}_{++} + \mathbf{2}_{--} + \mathbf{2}^{--}}^m, -1.416_{\mathbf{3}}^s, -1.416_{\mathbf{3}}^s, -1.780_{1_{++} + 1_{--}}^s,$$

$$-2.098_{\mathbf{2}_{++}^{++} + \mathbf{2}_{++} + \mathbf{2}_{--} + \mathbf{2}^{--}}^m, -2.387_1^{m*}, -2.400_{\mathbf{3}_{--} + \mathbf{3}_{++}}^{s*}, -2.833_{2 \times 1}^{m*}$$

$$M_{\alpha\beta} = \text{diag}(A, A, 4D, 4D, 4D, 4D, B, B)$$

$$M_{\hat{\alpha}\hat{\beta}} = \begin{pmatrix} C & D & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ D & -C & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -E \end{pmatrix}$$

$$A \approx 0.1100306508, \quad B \approx -0.3112103899, \quad C \approx -0.2091138649,$$

$$D = \frac{1}{64} \log 5 \approx 0.0251474674, \quad E = \frac{1}{8} \log e \approx 0.2106205204$$

$$5e^4 - 20e^3 - 34e^2 - 20e + 5 = 0, \quad A + 4D - E = 0, \quad B + 4D + E = 0$$